


T1
User Manual



T1
Bedienungsanleitung

・ T1 tailcap-magnetic rechargeable LED flashlight adopts the latest CREE XHP50 LED to make output up to 1500 lumens and max beam distance of 102 meters.

・ Specifications

Technical Parameters							
LED	Lens	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
CREE XHP50 x1	Anti-reflective coated ultra-clear toughened glass lens	Orange Peel	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	Premium type II hard-anodized	69.5mm*26.5mm*22mm	45g
Accessories	Pocket clip x1, Spare O-rings x2, Lanyard x1, ThruNite 1100mAh 18350 battery x1, USB Charging Cable x1, Spare USB Rubber Cover x1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
		General Mode					
		Turbo	Infinity High	Infinity Low	Firefly	Strobe	
	Output	1500lumens					
		408lumens	685 lumens	15 lumens	0.5 lumens	550 lumens	
	Runtime	3 mins+52 mins	65mins	35 hours	12 days	120 mins	
	Distance	102 meters (max.)					
	Intensity	2600 cd (max.)					
	Impact Resistance	1.5 meter					
	Waterproof	IPX-8(2M)					

Notes: The above parameters tested with one ThruNite 1100mAh 18350 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

・ Indicator

Power Capacity	1-10%	11-20%	21-100%
Indicator	Flashing red	Red	Blue
Voltage	2.7-2.8V	2.8-3V	3-4.2V

・ Operation

Please SCREW DOWN the light head and tail cap tightly before use.

Lock/Unlock

Under the lockout mode, press and hold the side switch for 3 seconds to unlock the flashlight. When the flashlight is off, press and hold the side switch for 1 second to enter firefly mode. Under firefly mode, press and hold the side switch for 3 seconds to access the lockout mode.

Turn ON/OFF

Press the side switch to turn the light on/off.

Change Modes

With the light is on, long press the switch to circle through infinity high and infinity low. Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the side switch for 1 second to get firefly mode. Double click to turn to turbo from any mode. Triple click to get strobe.

Memory Function:

The light will turn on in the last mode used, except firefly, turbo and strobe.

・ Die über eine magnetische Endkappe aufladbare T1 Taschenlampe verwendet die neueste CREE XHP50 LED und erreicht damit eine Leistung von 1500 Lumen bei einer Leuchtweite von 102 Metern.

・ Eigenschaften

Technical Parameters							
LED	Linse	Reflektor	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
CREE XHP50 x1	nicht-reflektierend beschichtete ultraklare Glaslinse	Strukturiert (orange peel)	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	Hochwertige HA-III hart-anodisierte Beschichtung	69.5mm*26.5mm*22mm	45g
Accessories	Taschen-Clip x1, Ersatz O-Ringdichtungen x2, Halteschleife x1, ThruNite 1100mAh 18350 Akku x1, USB-Ladekabel x1, USB- Kappe x1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
		Allgemeine Modi					
		Turbo	Infinity High	Infinity Low	Firefly	Strobe	
 Output	1500lumens 408lumens		685 lumens	15 lumens	0.5 lumens	550 lumens	
 Runtime		3 min+52 min	65min	35 Stunden	12 Tage	120 mins	
 Distance	102 meters (max.)						
 Intensity	2600 cd (max.)						
 Impact Resistance	1.5 M						
 Waterproof	IPX-8(2M)						

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem ThruNite 1100MAH 18350 Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Akku und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

・ Akku-Betriebsanzeige

Kapazität	1-10%	11-20%	21-100%
Anzeige Farbe	Rot blinkend	Rot	Blau
Spannung	2.7-2.8V	2.8-3V	3-4.2V

・ Arbeitsweise

BITTE DEN LAMPENKOPF FESTDREHEN, UM DIE LAMPE IN BETRIEB ZU NEHMEN!

Sperren/Entsperren

Bei aktiver Einschaltsperrre Seitenschalter 3 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe zu entsperren. Bei ausgeschalteter Lampe ermöglicht gedrückt halten des Seitenschalters für 1 Sekunde einen Direktzugriff auf die niedrigste Leuchtstufe (Firefly). Im Modus Firefly Seitenschalter 3 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe auszuschalten und zu sperren.

Ein/Aus-Schalten

Ein- und Ausschalten der Lampe durch Druecken des Seitenschalters.

Wechsel der Lichtstufen

Bei eingeschalteter Lampe schalten Sie durch das Halten des Schalters in gedrückter Stellung durch die Betriebsstufen (Modi) von 'Infinity High' zu 'Infinity Low'. 'Firefly'-Direktansteuerung: Bei ausgeschalteter Lampe den Seitenschalter 1 Sekunde lang halten, um direkt in den Firefly-Modus zu gelangen. Doppeltipp fuer 'Turbo'-Modus. Um in den 'Strobe-Modus' zu gelangen, 3x schnell Klicken.

Rechargeable function:

The max charging current is 500mA. During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. Only firefly and low modes are available while charging.

・ Warranty

1. **2-years free replacement:** We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems occur with normal use.
2. **30-days refund by Amazon:** You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
3. **Lifetime limited maintenance:** As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

・ Warnings

1. ThruNite flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

ThruNite

Guiding you through the night.

Room 640, Tower A,NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China
Tel: +86-0755-26809357
Email: service@thrunite.com
http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X

Memory-Funktion

Die Lampe startet nach dem Wiedereinschalten in der zuletzt verwendeten Betriebsstufe. Dies gilt nicht fuer die Betriebsstufen Firefly, Strobe und Turbo.

Ladefunktion

Der maximale Ladestrom beträgt 500mA. Während des Ladevorgangs ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossener Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige bla blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. Während des Ladevorganges funktioniert nur der 'Firefly' und 'Low'-Modus der Lampe.

・ Gewährleistung

1. Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten Thrunite Produkte und Teile (ausser Batterien / Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
3. Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

・ Warnungen


- 1.Thrunite Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu Schaedigungen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährdhen kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schädigung der eigenen Gesundheit der Augen führen!
- 4.Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

ThruNite


Guiding you through the night.

Room 640, Tower A,NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China
Tel: +86-0755-26809357
Email: service@thrunite.com
http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X



T1
说明书



T1
マニュアル

・ T1尾部磁吸式可充电LED手电采用最新的CREE XHP50灯珠，最大流明可达1500流明，最大射程可达102米。

・ 规格参数

机械参数										
LED	光镜	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量			
CREE XHP50 x1	镀膜增透钢化玻璃	铝材橘皮	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	三级硬氧	69.5mm*26.5mm*22mm	45g			
配件	抱夹x1, 防水圈x2, 手绳x1, ThruNite 1100mAh 18350电池x1, USB充电线x1, USB胶塞x1									
ANSI/NEMA FL1 参数										
 档位亮度  续航时间  最大射程  最大光强  防跌落等级  防水等级	照明模式									
	1500流明 408流明		无极高档		无极低档		月光档		爆闪模式	
	685 流明		15 流明		0.5 流明		550 流明			
	3 分钟+52 分钟		65 分钟		35 小时		12 天		120 分钟	
			102米		2600坎德拉					
		1.5米		IPX-8, 水下2米						

注：上述参数只是一个近似值，以ThruNite 1100mAh 18350电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

・ 电量指示灯

电量等级	1-10%	11-20%	21-100%
指示灯状态	红闪	红灯常亮	蓝灯常亮
电压	2.7-2.8V	2.8-3V	3-4.2V

・ 操作说明

使用前,请先拧紧灯头和尾盖

锁机与解锁

在锁机状态下，长按开关（3秒）手电解锁。在关机状态下，长按开关（1秒）进入月光模式，再次长按开关（3秒）手电锁机。

手电开关

轻触侧开关即可点亮手电。

模式切换

手电打开后，长按1秒进入无极调光模式。快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按（1秒）侧开关即可进入月光档。任何模式双击都可进入极亮档，三击即可进入爆闪模式。

记忆模式

记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外。

・ T1 磁気テールキャップ付き充電式LEDフラッシュライトは、最新のCREE XHP50 LEDを採用しており、最大1500ルーメンの明るさとして102メートルの最大ビーム距離を実現します。

・ 製品仕様

製品諸元							
LED	レンズ	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
CREE XHP50 x1	ARコートフリトラク リア強化ガラスレンズ	Orange Peel	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	硬質陽極酸化被膜 (タイプ3 (H.A. III))	69.5mm*26.5mm*22mm	45g
付属品	クリップ*1、防水リング*2、ストラップ*1、ThruNite 1100mAh 18350電池*1、USB充電コード*1、予備USBプラグ*1						
ANSI/NEMA FL1 性能表記							
	モード						
	Turbo	インフィニティHigh	インフィニティLow	Firefly	Strobe		
 出力	1500 408ルーメン	685 ルーメン	15 ルーメン	0.5 ルーメン	550 ルーメン		
 動作時間	3 分間+52 分間	65 分間	35 時間	12 日間	120 分間		
 最大照射距離	102メートル						
 最高光度	2600cd						
 耐衝撃性	1.5 メートル						
 保護等級	IPX-8 (2M)						

※注：上記の性能表記は ThruNite 1100mAh 18350 充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

指示灯について	3 min+52 min	65min	35 Stunden	12 Tage	120 mins
電池残量	1-10%	11-20%	21-100%		
指示灯状態	赤の点滅	赤	青		
電圧	2.7-2.8V	2.8-3V	3-4.2V		

操作方法

使用する前に、フラッシュライトのヘッド部位とテールキャップ部位をしっかりと締めてください。

ロックアンロックについて

ロックアウトモード中にサイドスイッチを 3 秒に押し続けると、ライトのロックが解除されます。ライトが消灯しているとき、サイドスイッチを1秒押し続けると、最初にファイヤーフライモードになります。ファイヤーフライモード中に、ランプが消灯するまでサイドスイッチを3秒に押すと、ロックアウトモードになります。

点灯消灯

サイドスイッチを押すと点灯します、再度押すと消灯します。

モード切替

- 1)ライトが点灯している間、スイッチを長押しするとインフィニティハイモードとインフィニティローモードを循環します。
- 2)消灯時に、プッシュボタンを(1秒)長押しして、Moonモードになります。
- 3)プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります、再度プッシュボタンを素早く三回でクリックするとStrobeモードになります。

充放電功能

最大充电电流500mA。充电中开关处指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。充电时仅可以使用月光和低亮档位。

・ 保修条款

1. **2年免费包换：** ThruNite产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。（单面包邮）
2. **15天无条件退款：** ThruNite产品自出售之日起15天内，用户享有免费体验期，任何不满意均可无条件退款（邮费自理）。
3. **终身有限保修：** 在超过2年免费包换时间外，ThruNite公司将提供有偿维修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。（邮费自理）

・ 警告

1. ThruNite手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议使用最大亮度模式不要超过10分钟。

深圳市斯鲁耐特科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号名优采购中心4楼640室
联系电话：+86-0755-26809357
邮箱：service@thrunite.com
官网：http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X

メモリー機能

点灯する際は、最後に消灯した明るさをメモリーしています。（Fireflyモード、Turboモード、Strobeモード以外）

充電機能

最大充電電流は500mAです。充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了すると、指示灯状態は青色に変わります。指示灯紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。充電中は、Moonモード、Lowモードのみ使用できます。

・ 製品保証

1. **2年間無料保証：**商品購入時より2年以内に、正常なで使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. **30日返金保証：**万ー商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. **保証期間終了後の修理について：**商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様の負担とさせていただきます。

・ 使用上の注意

1. ThruNite フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があり大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・運用は10分以内に留めてください。

ThruNite

Guiding you through the night.

Room 640, Tower A,NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China
Tel: +86-0755-26809357
Email: service@thrunite.com
http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X